

DIGITAL VOLT METER



《概要》

- ◆入力電圧をデジタル表示します。また、CAMAC DATAWAYから値を読み出すことができます。
- ◆フロントパネルのスイッチをEXTにすることにより、
-30V～+30Vまでの外部入力電圧を測定できます。
INTではCAMACの電源電圧を表示します。

《仕様》

- ◇入力電圧範囲：-30V～+30V/この範囲を超えるとオーバーフローLEDが点灯します。
- ◇入力インピーダンス：1M Ω
- ◇分解能：100mV
- ◇表示：固定小数点の4桁
- ◇極性切替え：自動/±LEDにて表示
- ◇CAMACファンクションは下記の通りです。
F N・F(1)A(0～15)：channel 16～31のデータの読み出し。
Read lineにより読み出すことができます。
- ◆ケース幅はCAMAC規格の1幅です。



株式会社 カイズワークス

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原9-18

Tel : 042-568-0866

Fax : 042-568-0867

E-mail kaizuwks@kaizuwks.co.jp Homepage <http://www.kaizuwks.co.jp>